
3-Piece Cable Crimp Plugs


Fig. 1



BNC 3-Piece Crimp Plugs

36650-1003	**68175-5RFX**	**31-320-1006**	**31-326**	**31-5557-RFX†**
36650-3RFX	**31-242**	**31-320-RFX**	**31-326-RFX**	**31-5558-RFX**
36875	**31-242-RFX**	**31-321**	**31-4320**	**31-5560-RFX†**
68175-1003	**31-315**	**31-321-1000**	**31-4321**	**31-5559-RFX**
68175-1005	**31-315-1005**	**31-321-RFX**	**31-4411**	**31-5559-1RFX**
68175-1011	**31-315-RFX**	**31-321-10RFX**	**31-4427**	**31-5556-1RFX**
68175-11RFX	**31-320**	**31-325**	**31-5556-RFX†**	

Fig. 2



BNC Crimp Plugs
31-351
31-359
31-371

BNC 3-PIECE CRIMP CABLE PLUGS

Cable RG-/U	Cable Attachment Outer	Inner	Dimensions, inches (millimeters) a ■	b	c •	CAI	Notes Plt.	Ins.	Military Number	Amphenol Number	Fig.	
6 TYPE (.314 OD)	Crimp	Crimp	1.17(29.7)	.571(14.5)	.314(8.0)	C26	P7	D23	—	31-5558-RFX	1	
55, 142, 223, 400	Crimp	Crimp	1.27(32.1)	.563(14.3)	.220(5.59)	C26	P15	D1	—	36875*	1	▲
	Crimp	Crimp	1.20(30.5)	.563(14.3)	.220(5.59)	C26	P15	D1	M23329/3-02,3-04	31-326*	1	▲
	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	.220(5.59)	C26	P7	D26	—	31-326-RFX	1	
58	Crimp	Press Fit	1.31(33.3)	.571(14.5)	.212(5.4)	C7R	P7	D23	—	31-5557-RFX†	1	
58, 141	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	✰	C26	P15	D26	—	31-5800	✰	
	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.206(5.2)	C26	P15	D1	M23329/3-01,3-03	31-320*	1	▲
	Crimp	Crimp	1.17(29.8)	.571(14.5)	.210(5.3)	C26	P7	D26	—	31-320-RFX	1	▲
	Crimp	Solder	1.47(37.3)	.562(14.3)	.206(5.2)	C26b	P15	D1	—	31-351*	2	▲
	Crimp	Crimp	1.09(27.8)	.563(14.3)	.206(5.23)	C26	P33	D1	M39012/16-0013	31-4320*	1	
Plenum 58	Crimp	Crimp	1.28(32.6)	.571(14.5)	.181(4.6)	C26	P7	D26	—	36650-3RFX	1	▲
59 (20 AWG Ctr. Contact)	Crimp	Press Fit	1.31(33.3)	.571(14.5)	.260(6.6)	C7R	P7	D23	—	31-5556-RFX†	1	▲
59, 62, 140, 210, 302	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	✰	C26	P15	D26	—	31-5900	✰	▲
59	Crimp	Crimp	1.12(28.5)	.562(14.3)	.261(6.6)	C26	P15	D1	M23329/3-05	31-321*	1	▲
	Crimp	Crimp	1.17(29.8)	.571(14.5)	.260(6.6)	C26	P7	D26	—	31-321-RFX	1	▲
	Crimp	Solder	1.47(37.3)	.563(14.3)	.261(6.6)	C26b	P15	D1	—	31-359*	2	▲
59 (20 AWG Ctr. Cond.)	Crimp	Crimp	1.12(28.5)	.562(14.3)	.261(6.6)	C26	P33	D1	M39012/16-0015	31-4321	1	
	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.261(6.6)	C26	P15	D1	—	68175-1005	1	
	Crimp	Crimp	1.17(29.8)	.571(14.5)	.260(6.6)	C26	P7	D26	—	68175-5RFX	1	▲
142, 400	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	.220(5.6)	C26	P33	D1	M39012/16-0503	31-4427*	1	▲
Plenum 59, 62	Crimp	Crimp	1.28(32.6)	.571(14.5)	.212(5.4)	C26	P7	D26	—	68175-11RFX	1	▲
	Crimp	Press Fit	1.31(33.3)	.571(14.5)	.212(5.4)	C7R	P7	D23	—	31-5560-RFX†	1	▲
174, 179, 187, 188, 316	Crimp	Solder	1.34(34.1)	.563(14.3)	.128(3.25)	C26b	P15	D9	—	31-371*	2	▲
174, 188, 316	Crimp	Crimp	1.19(30.2)	.562(14.3)	.125(3.2)	C26	P15	D1	—	31-315	✰	
	Crimp	Crimp	1.19(30.2)	.571(14.5)	.106(2.7)	C26	P7	D23	—	31-315-RFX	1	▲
179, 187	Crimp	Crimp	1.19(30.2)	.562(14.3)	.117(3.0)	C26	P15	D1	—	31-242*	1	▲
	Crimp	Crimp	1.19.(30.2)	.571(14.5)	.106(2.7)	C26	P7	D23	—	31-242-RFX	1	▲
Dbl. Br. RG-316	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.135(3.4)	C26	P16	D1	—	31-315-1005	1	
Belden 8213	Crimp	Crimp	1.59(40.5)	.562(14.3)	.418(10.6)	C26	P17	D1	—	31-4411	1	▲
Belden 8218	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.175(4.4)	C26	P15	D1	—	31-325*	1	▲
Belden 8281, 88281	Crimp	Crimp	1.21(30.7)	.562(14.3)	.342(8.7)	C26	P15	D1	—	31-321-1000*	1	
	Crimp	Crimp	1.17(29.8)	.571(14.5)	.334(8.5)	C26	P7	D26	—	31-321-10RFX	1	
Belden 9259	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.261(6.6)	C26	P15	D1	—	68175-1003	1	▲
Belden 9907, 89907	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.562(14.3)	.196(5.0)	C26	P15	D1	—	31-320-1006	1	▲
Belden 1560A, 82259, 89259, Plenum 59, 62	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	.220(5.6)	C26	P15	D1	—	68175-1011	1	▲
Belden 82907, 88240, 89907, Plenum 58	Crimp	Crimp	1.11(28.2)	.563(14.3)	.175(4.4)	C26	P15	D1	—	36650-1003	1	▲ ▲
Plenum 58	Crimp	Press Fit	1.28(32.6)	.571(14.5)	.181(4.6)	C26	P7	D26	—	36650-3RFX	1	▲
Plenum 58	Crimp	Press Fit	1.03(25.0)	.563(14.3)	.213(4.6)	C26	P7	D28	—	31-5559-1RFX	1	
Plenum 58	Crimp	Press Fit	1.03(25.0)	.563(14.3)	.26(4.6)	C7R	P7	D23	—	31-5556-1RFX	1	▲

* recognized under the component program of U.L., Inc. • accommodates cable diameter ✰ see Fig. 1 and table on page 109. ▲ distributor stocked
■ includes outer ferrule † features preinstalled center contact